


popis	přívod	signalizace z ČS	strojní česle		ponorné míchadlo	místní ovládání	dmychadlo 1	dmychadlo 2	místní ovládání	dmychadlo 3	místní ovládání	čerpadlo v ZKN	místní ovládání	čerpadlo v AKN
kabel	CYKY-J 5x4	CYKY-O 7x2,5	CYKY-J 5x2,5	CYKY-O 7x1,5	CYKY-J 7x1,5	CYKY-O 3x1,5	CYKY-J 4x1,5		CYKY-O 7x1,5	CYKY-J 4x1,5	CYKY-O 3x1,5	CYKY-J 4x1,5	CYKY-O 3x1,5	CYKY-J 4x1,5
označení	RO	01RM1	RM1 (SČ)		M2 (PM)	MS2	M3 (DMa)	M4 (DMb)	MS3+4	M5 (DMc)	MS5	M6 (Č1)	MS6	M7 (Č2)



Poznámka: Hlavní vypínač - montáž na DIN lištu do rozvaděče  
Pomocná relé KA jsou 5A/4P/c.24V~ do patice na DIN lištu  
Cívky stykačů jsou 24V~, signálky jsou 24V~ a 230V~  
Ovladače a signálky - montáž na DIN lištu do rozvaděče

- TYP

ROZMĚRY

SOUSTAVA

JMENOVITÝ PROUD

ZKRATOVÁ ODOLNOST- 10 kA

KRYTÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
- oceloplechový rozvaděč na omítku s průhlednými dveřmi (222 PLE)

- š=800mm, v=1250mm, hl=300mm

- 3NPE~50Hz, 400V/TN-S

- 2~50Hz, 24V/PELV

- 40 A

- IP 65 / IP 20

- KRYTÍM A IZOLACÍ

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM



AKCE	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV DRHOVY Projektová dokumentace pro provádění stavby PS 01 - STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV	STUPEŇ / DATUM	DPS / 09.2016
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	PS 01-2 ELEKTRO ČÁST ČOV Rozvaděč RM - List č.1	LIST / POČET LISTŮ 1 / 2	D.2.1.2.02.1