

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY			
akce:	Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí	stupeň:	DPS
investor:	Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275	datum:	08/2024
D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE			
zodpovědný projektant:	Ing. arch. LENKA HANUSOVÁ	ING. JIŘÍ VÍTEK projekce elektro DIČ: CZ5403180299 Brno, Koblížná 9 jvitek@volny.cz tel. 608865147	
vypracoval:	Ing. JIŘÍ VÍTEK		
kreslil:	Ing. JIŘÍ VÍTEK		
SO-10 stavební objekt:	GARÁŽE PRO ÚDRŽBU SPORTOVNÍCH PLOCH S KRYTOU VYHLÍDKOU	měřítko:	D.1.4.4.02
výkres:	SOUPIS KABELŮ	číslo výkresu:	

SOUPIS KABELŮ			RMS10		SPORTOVNÍ AREÁL POPŮVKY SO 10 GARÁŽE PRO ÚDRŽBU SPORTOVNÍCH PLOCH S KRYTOU VYHLÍDKOU								
číslo	druh	průřez	délka vodiče		spojuje			příkon	proud	jištění	poznámka		
vodiče	vodiče	mm	celková	pevně	zařízení	ukončení	zařízení	[kW]	[A]	[A]			
W 10	CYKY-J	4x 16	12		RH 1		RMS 10	17,58	25,40	40/3/B	přívod z RH1		
WL10. 1	CYKY-J	3x 1,5	25		RMS 10	SZ	EL10. 1	0,06	0,26	10/1/B	osvětlení		
	CYKY-O	2x 1,5	2										
	CYKY-O	3x 1,5	4										
WL10. 2	CYKY-J	3x 1,5	25		RMS 10	SZ	EL10. 2	0,06	0,26	10/1/B	osvětlení		
	CYKY-O	2x 1,5	2										
	CYKY-O	3x 1,5	2										
WL10. 3	CYKY-J	3x 1,5	25		RMS 10	SZ	EL10. 3	0,30	1,30	10/1/B	osvětlení		
	CYKY-O	3x 1,5	16										
WL10. 5	CYKY-J	3x 1,5	7		RMS 10	SZ	XS10. 5	0,38	1,65	10/1/B	pohon vrat		
WL10. 6	CYKY-J	3x 1,5	7		RMS 10	SZ	XS10. 6	0,38	1,65	10/1/B	pohon vrat		
WL10. 11	CYKY-J	3x 2,5	12		RMS 10	SZ	XS10. 11	1,00	4,35	16/1/B	zásuvky 230V		
WL10. 12	CYKY-J	3x 2,5	6		RMS 10	SZ	XS10. 12	1,00	4,35	16/1/B	zásuvky 230V		
WL10. 13	CYKY-J	3x 2,5	15		RMS 10	SZ	XS10. 13	1,00	4,35	16/1/B	zásuvky 230V		
WL10. 14	CYKY-J	3x 2,5	7		RMS 10	SZ	XS10. 14	1,00	4,35	16/1/B	zásuvky 230V		
WL10. 15	CYKY-J	3x 2,5	18		RMS 10	SZ	XS10. 15	1,00	4,35	16/1/B	zásuvky 230V		
WL10. 16	CYKY-J	3x 2,5	25		RMS 10	SZ	XS10. 16	1,00	4,35	16/1/B	zásuvky 230V		
WS10. 20	CYKY-O	5x 1,5	12		RH 1	SZ	RMS 10				ovládání HDO		
WL10. 21	CYKY-J	5x 2,5	12		RMS 10	SZ	XS10. 21	4,00	5,78	16/3/B	el. ohříváč TUV		
WL10. 22	CYKY-J	3x 1,5	10		RMS 10	SZ	XS10. 22	0,40	1,74	10/1/B	el. přímotop		
WL10. 31	CYKY-J	5x 2,5	10		RMS 10	SZ	XS10. 31	3,00	4,34	16/3/B	zásuvka 400 V		
WL10. 32	CYKY-J	5x 2,5	10		RMS 10	SZ	XS10. 32	3,00	4,34	16/3/B	zásuvka 400 V		